R&M ELECTRICAL GROUP LTD

CABLE GLAND & CABLE CLEAT SELECTOR CHART

		GLAND TYPE		
CONDUCTOR SIZE (MM SQUARED)	NO. OF CORES	INDOOR	OUTDOOR	CLEAT SIZE
		BW GLAND	CW GLAND	
1.5	2	20S	20/16	5
	3	20S	20/16	6
	4	20S	20S	6
	7	20S	20S	7
	12	20	20	8
	19	25	25	10
	27	32	32	11
	37	32	32	12
	48	32	32	14
2.5	2	20S	20S	6
	3	20S	20S	6
	4	20S	20S	6
	7	20	20	7
	12	25	25	9
	19	25	25	11
	27	32	32	12
	37	32	32	14
	48	40	40	16
4	2	20S	20S	6
	3	20S	20S	6
	4	20	20	7
	7	20	20	8
	12	25	25	10
	19	32	32	12
	27	40	40	14
6	2	20S	20S	7
	3	20	20	7
	4	20	20	8
10	2	20	20	8
	3	25	25	8
	4	25	25	8
16	2	25	25	9
	3	25	25	10
	4	25	25	11
25	2	25	25	9
	3	32	32	10
	4	32	32	12
35	2	32	32	12
	3	32	32	12
	4	32	32	14
50	2	32	32	12
	3	32	32	12
	4	32	32	14

Warning - Whilst all due care has been taken in compiling the above chart, it is for guidance only.
Cable sizes must be checked prior to gland selection

DISCLAIMER: This PDF is for information only and R&M Electrical Group Ltd can not be held liable for any information therein.